



Multimètre digital professionnel, affichage 6000 points

Multimètre digital professionnel 6000 points. Compact et équipé de la calibration automatique pour effectuer vos mesures avec la meilleure résolution. Un bargraph de 61 segments vous indiquera également de manière rapide la valeur mesurée. Modèle très complet et disposant de la fonction TRMS (True RMS, ou valeur efficace vraie) qui tient compte de la composante continue d'un signal alternatif.

Les principales caractéristiques de ce multimètre digital 6000 points sont :

- Affichage 6000 points
- Tension AC : 1000 V / Précision $\pm 0,8\%$
- Tension DC : 1000 V / Précision $\pm 0,5\%$
- Courant AC : 10 A / Précision $\pm 1,8\%$
- Courant DC : 10 A / Précision $\pm 1,2\%$
- Résistance : 60 M / Précision $\pm 0,8\%$
- Fréquence : 10 MHz / Précision $\pm 1,5\%$
- Capacité : 1000 F / Précision $\pm 3\%$
- Thermomètre type K : 760°C / Précision $\pm 3\%$
- Rapport cyclique : 9,99% / Précision $\pm 1,2\%$
- Bargraph 61 segments
- Calibration automatique
- Test de continuité, Test de diode
- Fonction Maxi / Mini / Hold
- Ecran rétro-éclairé
- Livrée avec housse, coque, cordons et sonde type K
- Dimensions : 150x70x48 mm / 255g
- Alimentation pile LR6F22

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|--------|
| Famille | Mesure |
|---------|--------|



| | |
|------------------------|---------------------|
| Catégorie | Multimètre |
| Secteur | Industrie |
| Applications | Mesure et Précision |
| Réglementation | CE |
| Batterie | Piles |
| Portée | 1000 V |
| Dimensions extérieures | 150x70x48 mm |
| Poids brut | 255 g |
| Garantie * | 1 an |
| Délai d'expédition | 2 semaines |
| Type de mesure | Electricité |

Versions

| Référence | Précision | Dimensions extérieures | Poids | Plage de mesure |
|-----------|-----------|------------------------|-------|-----------------|
| 0932SI-IH | +0.8% | 150x70x48 mm | 255 g | 1000 V |

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.